

SEdevices Scenariobryter Hus
4570004

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Tilkobling | 230V Bakenhet |
| Drift spenning | 12V |
| Strømforbruk | 0,2W / Standby 0,01W |
| Programmering | Z-Wave kompatibelt smart hjem system |
| Konfigurasjon | Z-Wave kontroller |
| Oppdatering | Via Z-Wave |
| Z-Wave | ZM500 |
| Sertifisering | Nemko safety |

KONSTRUKSJON

| | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Innkapsling | Selvslukkende halogenfri plast | | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 | | |
| Montering | Monteres i Ramme | Enkel ramme* | 85 x 86 mm |
| | | Dobbel ramme* | 85 x 157 mm |
| | | Trippel ramme* | 85 x 228 mm |
| | | Firer ramme* | 85 x 299 mm |
| Høyde x Bredde | 70,5 mm x 70,5 mm | | |
| Fargekode | RAL9010 | | |

*Må brukes i kombinasjon med rammer i samme serie: 4570007, 4570008, 4570009, 4570010