

solver

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Fabricado na China

REFLETOR PORTÁTIL SEM FIO

SLP-501

REFLETOR PORTÁTIL SEM FIO 10W - SLP-501

Refletor com LED potente de 10W com luminosidade de 1000 lumens. Permite uso em locais sem energia elétrica por ser recarregável. Resistente a água com grau de IP54 permite uso em locais externos, em dia de chuva e possui suporte regulável e base móvel para melhor direcionamento da luz. Indicado para obras em geral, manutenção predial, eventos e festas, mecânica, funilaria, eletricitista, serviços de inspeção, arquitetura, engenharia, filmagens e diversas aplicações de uso profissional ou residencial.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Potência	LED SMD: 10W
Carregador de Tomada	100V~240V – 50/60Hz 12V (Bivolt Automático)
Carregador Veicular	12V
Alimentação	Bateria 7,4V – 2200mAh Li-íon (Recarregável)
Iluminação	30 LEDs SMD 2 Intensidades: Média (50%) e Forte (100%)
Luminosidade	1.000 lumens
Autonomia	Até 5h (50%) / até 3 h (100%)
Composição	Metal + Plástico ABS+ PC
Temperatura de operação	-5°C~+40°C
Dimensões do Refletor	190x230x46mm
Dimensões da Base	216x40x184mm
Peso (aproximado)	1,095 kg
Prazo de Validade	Indeterminado
Conteúdo	1 unidade
Garantia	6 meses para defeitos de fabricação

VISÃO GERAL



1. Alça para Transporte
2. Refletor LED
3. Suporte regulável c/ encaixe para Base Móvel
4. Botão p/ ajuste do suporte
5. Botão Liga / Desliga
6. Entrada p/ carregador
7. Carregador de Tomada
8. Carregador veicular
9. Base móvel (Acessório Incluso)
10. Tripé regulável (não incluso)

Acessório Opcional:
Tripé SLP-TP1
(Vendido Separadamente)



10.

Regulagem de altura até 1,28m



9.

Acessório Incluso:
Base Móvel
p/ elevação

ATENÇÃO!: Verifique sempre os itens inclusos na embalagem. Caso note a falta de qualquer item descrito acima, entre em contato imediatamente com o fornecedor ou suporte técnico e informe o número da Nota Fiscal de compra.

INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

Para evitar choques elétricos, ferimentos pessoais e danos ao produto, leia atentamente as instruções de uso a seguir:

- Antes de conectar na tomada, verifique se a voltagem está de acordo com a rede elétrica do local. A instalação do produto na voltagem errada causará danos irreparáveis ao mesmo, não cobertos pela garantia, bem como poderá causar danos ao usuário e ao local instalado.
- Não olhe diretamente para a luz.
- Não utilize ou armazene o produto em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O produto pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
- Por motivos de segurança, nunca submerja o produto em água ou outros líquidos. Nunca submeta o produto a temperaturas extremas ou forças mecânicas severas, pois isso pode resultar na deformação do produto.
- Mantenha o produto e sua embalagem longe do alcance de crianças.

I. CARREGAMENTO DE BATERIA INTERNA:

ATENÇÃO: Antes de utilizar pela primeira vez, carregue completamente a bateria do produto. Caso fique sem utilizar por longo período de tempo, recomenda-se carregá-lo pelo menos 1 vez ao mês para evitar que a bateria interna do produto seja danificada, podendo invalidar a garantia.

1. Para carregar o produto, puxe a tampa emborrachada localizado na parte de trás e abra o compartimento (6) e coloque o conector do carregador de tomada (7) ou veicular (8).
2. Uma luz vermelha acenderá indicando que o equipamento está sendo carregado. Quando estiver totalmente carregado uma luz verde acenderá.
3. Retire o carregador e feche bem a tampa. Certifique-se de que a tampa esteja totalmente encaixada, pois a água e a umidade podem danificar o equipamento em caso de uso externo em condições de chuva ou umidade.

II. OPERAÇÃO:

1. Pressione uma vez o botão Liga/ Desliga (5) para ligar a Luz do refletor na intensidade alta (100%).
2. Pressione pela 2ª vez o botão Liga/ Desliga (5) para ligar a luz do refletor na intensidade média (50%).
3. Pressione pela 3ª vez o botão Liga/ Desliga (5) para desligar o aparelho.

III. SUPORTE REGULÁVEL E BASE:

1. Aperte o botão (4) e pressione para ajustar o suporte regulável e coloque na posição desejada.
2. Fixe o parafuso que acompanha a base móvel (9) e encaixe o suporte (3) com a base (9) para maior proteção do equipamento.
3. Caso precise de tripé para melhor posicionamento, adquira também o tripé com ajuste de altura com até 1,28m (10) **que é vendido separadamente nas revendas autorizadas da Solver.**

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

ADVERTÊNCIA

No caso da queima dos LEDs ou da placa eletrônica, os mesmos deverão ser substituídos exclusivamente pelo fabricante ou pelo serviço da rede autorizada ou por pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos de choque elétrico ou problemas na instalação.

1. Caso o produto fique sem uso por muito tempo sem recarregar a bateria interna, o mesmo poderá ser danificado. Carregue o equipamento no mínimo 1 vez por mês para não danificar a bateria.
2. A limpeza deve ser feita apenas com um pano macio, limpo e levemente umedecido com água.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br.
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e do número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c) Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
 - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
 - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
 - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
 - g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.



Tel (11) 4071-7568
solver@solverbrasil.com.br
www.solverbrasil.com.br