

SEdevices Scenariobryter Rom
4570005

TEKNISKE DATA

Tilkobling	230V Bakenhet
Drift spenning	12V
Strømforbruk	0,2W / Standby 0,01W
Programmering	Z-Wave kompatibelt smart hjem system
Konfigurasjon	Tilkobling til Z-Wave Gateway
Oppdatering	Via Z-Wave
Z-Wave	ZM500
Sertifisering	Nemko safety

KONSTRUKSJON

Innkapsling	Selvslukkende halogenfri plast		
Beskyttelsesgrad	IP20		
Montering	Monteres i Ramme	Enkel ramme*	85 x 86 mm
		Dobbel ramme*	85 x 157 mm
		Trippel ramme*	85 x 228 mm
		Firer ramme*	85 x 299 mm
Høyde x Bredde	70,5 mm x 70,5 mm		
Fargekode	RAL9010		

*Må brukes i kombinasjon med rammer i samme serie: 4570007, 4570008, 4570009, 4570010